

marantz



MODEL 60n

MODEL 60n – сетевой интегрированный усилитель

MODEL 60n — это высокопроизводительный стереоусилитель, который обеспечит превосходное качество звучания и идеально подойдет тем, кто хочет создать полноценную аудиосистему.

- 60 Вт на канал при подключении 8 Ом
- Удобная потоковая передача с встроенным HEOS®, WiFi, AirPlay2, Bluetooth
- HDMI ARC с поддержкой CEC для улучшенного звука на ТВ и в играх
- Фирменные схемы Marantz HDAM® для детализированного воспроизведения аудио
- Поддержка Hi-Res аудио до 24 бит/192 кГц и совместимость с Roon
- Четыре позолоченных входа для CD и MM Phono
- Выход 2.1 для сабвуфера, фирменные акустические клеммы Marantz
- Задний вход USB-A для устройств USB Mass Storage
- Голосовое управление Amazon Alexa, Apple Siri
- Промышленный дизайн Marantz



The Most Musical Sound

MODEL 60n

Технические характеристики

Усилитель	
Каналы	2
Трансформатор БП	Торроидальный
Акустические системы А / В	Нет
Клеммы для колонок	Marantz SPKT-1+
Количество клемм	2
Выходная мощность (8 / 4 Ом RMS)	60 Вт / 80 Вт
Топология	Класс A/B
Аудиокомпоненты и технологии	
Топология с обратной связью по тону	Да
Версия HDAM	SA3, SA2
Высококачественные аудиокомпоненты	Да
Индивидуальные компоненты	Да
Симметричная компоновка печатной платы	Да
Радиатор из экструдированного алюминия	Да
Шасси с медным покрытием	Нет
Marantz Musical Digital Filtering	Нет
Линейный блок питания	Да
Опция BI-AMP и многоканальная конфигурация	Нет
Диоды Шоттти	Да
Управление	
D-Bus	Да
ЦАП	
Цифровые входы	Коаксиальный, Оптический, USB-A
Максимальная частота дискретизации PCM	192 кГц / 24-бит
Максимальная частота дискретизации DSD	DSD 4X (11,2 МГц)
HDMI	1 ARC
HEOS	
Технологии потоковой передачи	Bluetooth, Airplay 2, Roon Ready, Spotify Connect, Tidal Connect
Поддерживаемые музыкальные сервисы	Tidal (Hi Res), Deezer (Hi Res), Amazon Music HD, Tuneln, SoundCloud, Mood:Mix
HEOS Multiroom и потоковая передача	
HEOS Multiroom и потоковая передача	Да
Форматы с потерями	MP3, WMA, AAC
Форматы без потерь	DSD/DSF, FLAC, ALAC, WAV, AIFF
Непрерывное воспроизведение (Gapless)	Да
Приложение HEOS	iOS, Android



Сеть	
Wi-Fi / Проводное подключение LAN	Да / Да
Прочее	
Дисплей	OLED с низким уровнем шума, монохромный
Предусилитель	
Phono эквалайзер MM	MM Стандарт
Тюнер FM / AM	Нет
Регулировка аудио	Эквалайзер низких/высоких частот, Баланс
Source Direct	Да
Power Amp Direct	Нет
Аналоговые аудиовходы	4
Балансные входы/выходы	Нет / Нет
Выходы предусилителя	1
Выход на сабвуфера	1 Моно
Выход на наушники	Да
Характеристики	
Частотный диапазон	5 Гц – 100 кГц
Коэффициент гармонических искажений	0.02 %
Коэффициент демпфирования	100 <
Чувствительность на входе: MM	2 мВ / 47 кОм
Отношение сигнал/шум: MM/МС	87 дБ / -
Чувствительность на высоком уровне	190 мВ / 20 кОм
Отношение сигнал/шум на высоком уровне	113 дБ (при входе 2 В)
Управление высокими частотами	± 10 дБ на 10 кГц
Управление низкими частотами	± 10 дБ на 50 Гц
Металлическая передняя панель	Да
Потребление энергии	220 Вт
Потребление в режиме ожидания	0.3 Вт
Автоматическое отключение	Да
Съемный нагель питания	Да
Пульт дистанционного управления	RC006PM
Системное управление	Да
Максимальные размеры (Ш x Г x В)	442 x 431 x 129 мм.
Максимальные размеры коробки (Ш x Г x В)	527 x 517 x 255 мм.
Вес (с продуктом)	15.5 кг.
SAP/EAN	MODEL60N/N1B 747192143671 (Чёрный) MODEL60N/N1SG 747192143688 (Серебристо-золотой)

Дизайн и характеристики могут изменяться компанией Marantz без предварительного уведомления.

www.marantz.com